Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

Передатчик Deye Smart (TX)

SUN-SMART-TX01
SUN-SMART-TXU1



Широкая совместимость

- Со всеми гибридными инверторами Deye

Простая интеграция

- Поддержка 10 выключателей и розеток, 2 датчиков тока и зарядной станции

Связь LoRa

- Малая задержка
- Большая дальность связи
- Работа без интернета

Простая настройка

- Простой монтаж
- Быстрое подключение к инверторам Deye

Технические данные

Модель	SUN-SMART-TX01	SUN-SMART-TXU1
Электрические параметры		
Входное напряжение	5 В DC	
Связь		
Тип связи	LoRa	
Дальность связи	≈200 м (прямая видимость)	
Основные параметры		
Диапазон рабочих температур	-40…+60 °C	
Допустимая влажность	0–100 %	
Степень защиты (IP)	IP20 (после монтажа IP65)	
Допустимая высота	≤4000	
Габариты (Ш×В×Г)	137,8×31,3×31,3 мм	
Масса	45,8 г	
Гарантия	2 года	
Стандарт	IEC/EN 62368-1	
Параметры LoRa		
Диапазон частот	863–870 МГц	920–928 МГц
Антенна	Встроенная	
Коэффициент усиления антенны	0,56 дБи	

deye.shop

Поддержка на русском — deye.shop

Официальный дилер Deye в России — ООО «НТ»

Мы отвечаем на русском языке по любому оборудованию Deye из этого документа.

- Подберём инвертор и аккумуляторы под ваш дом или объект.
- Ответим на вопросы по монтажу, настройке и кодам ошибок.
- Поможем с гарантийным обращением.

Телефон	8 (800) 201-76-60, звонок по России бесплатный
Техническая поддержка	support@deye.shop
Заказы и счета	zakaz@deye.shop
Сайт	deye.shop

На сайте — документы на русском, цены с НДС и наличие на складах в Ростове-на-Дону, Подмосковье и Краснодаре. Работаем в будни с 9:00 до 18:00 по Москве.